

Děkujeme za zakoupení Morley ABY-MIX-G

ABY-MIX-G byl navržen k tomu, aby směřoval dva vstupní signály do dvou výstupů. Každý vstup pracuje s vlastním ovladačem hlasitosti, který slouží k vyvážení poměru vstupních úrovní. Každý výstupní kanál lze zapínat/vypínat pomocí dedikovaného nožního přepínače. Každý výstupní kanál disponuje LED indikací, která svítí tehdy, je-li kanál aktivní. Přestože existuje bezpočet možných způsobů, jak ABY-MIX-G používat, níže uvádíme několik málo příkladů, se kterými můžete začít. Jednotná úroveň gainu je přibližně na 10. hodině ovladače vstupní úrovně. V rozsahu od 10. do 1 hodiny přidáváte čisté zesílení. Za hranicí 1 hodiny se ve zvuku objevuje mírný overdrive. ABY-MIX-G je napájen jednou 9V baterií nebo pomocí adaptéru Morley® 9V 300mA (záporná polarita na středu). Pro přístup do šachty s baterií je potřeba nejprve odšroubovat 4 křížové šrouby (Phillips).

Produkt podléhá dvouleté záruce, která se počítá od data zakoupení. Pro záruční servis, kontaktujte prosím zákaznické oddělení společnosti Morley®, nebo na email: service@morleyproducts.com.

Propojením dvou výstupních zdrojů přes ABY-MIX-G může v jednom nebo ve více výstupech dojít ke vzniku šumu v důsledku zemní smyčky. Jedná se o přirozený jev, který lze snadno odstranit. Informace o tom, proč zemní smyčky vznikají, jak diagnostikovat šum, a o tom, jaké produkty mohou šum v signálu vyřešit, najdete na www.morleyproducts.com.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO POUŽITÍ S PASIVNÍMI AUDIO SIGNÁLY. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ V KOMBINACI S AKTIVNÍMI REPRODUKTORY. MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ ZESILOVAČE A/NEBO REPRODUKTORU.



Příklad #1



Příklad #2



Příklad #3

Tento produkt je hrdě vyráběn v USA.
Morley 256A S Washington St Carpentersville, IL 60110
www.morleyproducts.com