

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR EFEKTU MORLEY 20/20 POWER FUZZ WAH. OD DZISIAJ STAŁEŚ SIĘ POSIADACZEM NAJLEPSZEGO EFEKTU, JAKI POWSTAŁ!

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z funkcjami twojego nowego efektu. Mamy nadzieję, że jego używanie sprawi ci co najmniej tyle radości, ile nam sprawiło jego budowanie.

BUFOR OBWODU:

Wszystkie pedały Morley 20/20 są wyposażone w nasz bufor obwodu. Obwód ten zapobiega utracie głośności lub zmianie brzmienia instrumentu. Umożliwia także stosowanie długich kabli lub pedalboardów z dużą ilością efektów i kabli połączeniowych. **GWARANTOWANE** lepsze brzmienie i spokojniejsza głowa!

OBWÓD ELEKTROOPTYCZNY:

Elektrooptyczna konstrukcja zapewnia płynność kontroli wah, głośności lub przełączania bez niechcianych szumów typowych dla efektów sterowanych potencjometrami

PODŁĄCZENIE:

9V: Należy używać TYLKO oryginalnego zasilacza 9VDC 300 mA od Morley.

IN: Podłącz instrument używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

OUT: Podłącz wzmacniacz używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

ZASILANIE:

Wszystkie efekty marki Morley korzystają z oryginalnego zasilacza stabilizowanego 9VDC 300 mA z polaryzacją (-) w środku. Użycie zasilacza niestabilizowanego może wiązać się z brumieniem we wzmacniaczu. Użycie zasilacza z odwrotną polaryzacją może skutkować zniszczeniem efektu.

BATERIA:

Wszystkie efekty marki Morley zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zasilanie jedną baterią 9V wtedy, gdy zasilacz jest odłączony. Sugerujemy używanie dobrej jakości alkalicznych baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii pamiętaj o odłączeniu kabli, kiedy nie używasz efektu. Gdy efekt nie jest używany przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii z efektu. Dzięki naszej klapce Quick Clip dostęp do baterii jest bezproblemowy.

CECHY EFEKTU 20/20 POWER FUZZ WAH (MODELE MTPFW-EU):

- **BEZPRZEŁĄCZNIKOWE DZIAŁANIE:** Nadepnij, aby włączyć efekt Wah i zejźdź, by przejść w tryb bypass
- **TRYB FUZZ:** Uruchom naciskając footswitch FUZZ.
- **FUZZ TYPE:** Przełącza pomiędzy brzmieniami Classic i Modern Fuzz
- **FUZZ LEVEL:** Dostosowuje głośność fuzza.
- **INTENSITY:** Dostosowuje ilość fuzza.
- **WAH LEVEL:** Dostosowuje głośność wah.

SPECYFIKACJA MTPFW-EU:

Zasilanie: Bateria 9V lub oryginalny zasilacz stabilizowany 300 mA z polaryzacją (-) w środku.

Wskaźnik (prawy): LED świeci, gdy FUZZ jest włączony,
LED wyłączony, gdy FUZZ jest wyłączony

Wskaźnik (lewy dolny): LED świeci przy VINTAGE FUZZ,
LED wyłączony przy MODERN FUZZ

Wskaźnik (lewy górny): WAH włączony, gdy LED świeci,
WAH wyłączony, gdy LED nie świeci

Wymiary: 17,1 cm dł. x 11,4 cm szer. x 6,9 cm wys.

Pobór prądu: 9 mA przy 9VDC

Waga: 0,92 kg

www.morleyproducts.com



Błyszcząca, srebrna podstawa
Świeący w ciemności pedał
Świejące w ciemności logo